

# **Funk-Sirene und Blitzleuchte 6230 – nicht mehr lieferbar**



## **Funk-Sirene und Blitzleuchte 6230 – nicht mehr lieferbar**

Die Funk-Sirene und Blitzleuchte 6230 ist mit einem Power-Line Funkmodul ausgestattet und kann dadurch in ein funk-vernetztes System mit Rauchmeldern integriert werden. Sobald ein Melder alarmiert, werden auch Sirene und Blitzleuchte zugeschaltet. Die Sirene alarmiert mit einem 100 dBA lauten Signal und ist für den Außenbereich geeignet (IP 65).

Mit dem Power-Line Funkmodul werden verschiedene Melder untereinander vernetzt, so dass alle Melder alarmieren, sobald ein Melder aus der Meldergruppe Brandrauch detektiert. Neben

Rauchmeldern stehen auch Wärmemelder, Wassermelder und Druckknopfmelder als weitere Systemkomponenten zur Verfügung. Auf jedem Funkmodul kann zudem eine Repeaterfunktion aktiviert werden, die Funksignale innerhalb einer Meldergruppe weiterleitet.

Die Funkreichweite beträgt im Freien bis zu 200 m. In Räumen können ca. 30-50 m bzw. bis zu 2 Betondecken überbrückt werden. Sollte diese Reichweite nicht ausreichen, können die Repeaterfunktionen bei (bis zu 2) Meldern innerhalb der Meldergruppe aktiviert werden.

### **Einsatzgebiet:**

- Große Wohn- und Gewerbebereiche, kleinere Beherbergungsbetriebe, Kindertagesstätten usw.

### **Eigenschaften:**

- Funk-vernetzbar mit weiteren Rauch-, Wärme- oder Druckknopfmeldern bzw. Sirenen
- Zusätzlich Meldereinzelerkennung auf Funk-Alarmzentrale möglich
- Unbegrenzt viele Meldergruppen möglich
- Formschönes Kompakt-Design (Größe: nur 100 x 57 mm)

### **Besondere Vorteile:**

- Funk-Repeater in jedem Gerät zuschaltbar
- Akustisches Alarmsignal abschaltbar (nur Blitzleuchte)
- Störungsanzeige von anderen Meldern zuschaltbar

### **Weitere Eigenschaften:**

- 30 Tage Batteriewechsel-Signal
- Quality Made in Germany.

## **Lieferumfang:**

- Inkl. 2 x 3-Volt-Lithium-Batterie
- Funkmodul Power-Line (integriert)
- Befestigungsmaterial.

## **Technische Daten:**

- Signalton: – 101 dBA / 1 m, verschiedene Signaltöne
- Blitzenergie: 0,7 Joule
- Stromversorgung: 2 x 3-Volt-Lithium-Batterie (Typ CR123A)
- Batterielebensdauer: ca. 18 Monate
- Temperaturbereich: -10° – +55° C
- Luftfeuchtigkeit: max. 80 %
- Schutzart: IP 65
- Gewicht: ca. 350 g
- Maße: 93 x 121 mm
- Farbe: weiss/rot

## **Funkmodul:**

- Funkfrequenz: 433,42 MHz unidirektional
- Reichweite: im Freien bis zu 200 m, in Räumen 30-50m bzw. bis zu 2 Betondecken
- Empfindlichkeit: 110 dBm
- Frequenztoleranz: +/- 30 ppm
- Sendeleistung: 12,5 dBm
- Betriebsspannung: 5 – 12 Volt
- Stromaufnahme:
  - 7,5 µA im Ruhebetrieb
  - 35 mA (beim Senden)
- Temperaturbereich: -10° – + 60°C

Artikelnummer: S16383

## **Was möchten Sie als Nächstes?**

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Funk-Sirene und Blitzleuchte 6230 im Onlineshop suchen!